

Übungen Kursverwandlung zu Kapitel II Seite 107



Die Deviationstabelle des SYA Kursordners verwenden.

Schreibe die unten stehenden Abkürzungen aus:

	MgK	Abl	mwK	MW	rwK	BW	KdW	BS	KüG
1.	144			-5					
2.	326			+3					

3.				-7					018
4.				0					245

Merke: Muss man zur Kursverwandlung am Anfang zeichnen, so wird der Strom am Anfang des KüG angesetzt. ←

Muss man zur Kursverwandlung erst am Schluss zeichnen, so wird der Strom am Endes des KdW angesetzt. →

	MgK	Abl	mwK	MW	rwK	BW	KdW	BS	KüG
5.	251			+3		Bb 4°		N 1,5 kn FdW 4,5 kn	
6.				-6		E 3°		E 2,5 kn FdW 5,8 kn	174
7.	035			-2	040	Flaute		NW 1,2kn FdW 6,5 kn	

Bei den folgenden Aufgaben muss der Strom gezeichnet werden, die FdW ist 6,2 kn

	MgK	Abl	mwK	MW	rwK	BW	KdW	BS	KüG
8.				+3		Stb, 5°		SE 2,2 kn	213
9.	010			-5		W 6°		SE 2,2 kn	

Lösungen Kursverwandlung zu Kapitel II Seite 107



Die Deviationstabelle des SYA Kursordners verwenden.

Schreibe die unten stehenden Abkürzungen aus:

	Magnetkompass Kurs	Ablenkung	missweisender Kurs	Missweisung	rechtweisender Kurs	Beschikung Wind	Kurs durchs Wasser	Beschikung Strom	Kurs über Grund
	MgK	Abl	mwK	MW	rwK	BW	KdW	BS	KüG
1.	144	+6	150	-5	145	0	145	0	145
2.	326	-8	318	+3	321	0	321	0	321

3.	020	+5	025	-7	018	0	018	0	018
4.	250	-5	245	0	245	0	245	0	245

Merke: Muss man zur Kursverwandlung am Anfang zeichnen, so wird der Strom am Anfang des KüG angesetzt.



Muss man zur Kursverwandlung erst am Schluss zeichnen, so wird der Strom am Endes des KdW angesetzt.



	MgK	Abl	mwK	MW	rwK	BW	KdW	BS	KüG
5.	251	-5	246	+3	249	Bb 4°	253	N 1,5 kn FdW 4,5 kn	272
6.	203	0	203	-6	197	E 3°	200	E 2,5 kn FdW 5,8 kn	174
7.	035	+7	042	-2	040	Flaute	040	NW 1,2kn FdW 6,5 kn	030

Bei den folgenden Aufgaben muss der Strom gezeichnet werden, die FdW ist 6,2 kn

	MgK	Abl	mwK	MW	rwK	BW	KdW	BS	KüG
8.	240	-4	236	+3	239	Stb, 5°	234	SE 2,2 kn	213
9.	010	+1	011	-5	006	W 6°	012	SE 2,2 kn	032